Zeitschrift: Archives des sciences physiques et naturelles

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 8 (1926)

Artikel: Quelle est la définition actuelle de la température des gaz ?

Autor: Pictet, Raoul

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-742432

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Raoul Pictet. — Quelle est la définition actuelle de la température des gaz?

L'auteur signale les défauts qu'il conviendrait de corriger, en ce qui concerne la définition de la température dans les gaz, dans l'enseignement actuel de la physique.

Séance du 6 mai 1926.

- G. Tiercy. Remarque sur la fonction linéaire vectorielle.
- 1. On sait qu on appelle ainsi une fonction φ_{ρ} , où φ n'est pas considéré comme un signe fonctionnel, mais comme un facteur transformant un vecteur en un vecteur, et jouissant de la propriété fondamentale:

$$\varphi(\rho_1 + \rho_2) = \varphi \rho_1 + \varphi \rho_2.$$

Ce produit $\varphi \rho$ d'Hamilton ne contient d'ailleurs pas de terme constant.

En présentant ledit produit, certains traités indiquent que sa forme la plus générale est:

$$\varphi \rho = \sum Va\rho b$$
,

d'autres qu'il contient des termes des formes suivantes:

1º Vaρb, où a et b sont des quaternions constants;
2º σSa'ρb', où a' et b' sont des quaternions constants, et σ un vecteur constant;
3º mρ, où m est un scalar;

(

c'est-à-dire qu'on a:

$$\varphi \rho = \sum V a \rho b + \sum \alpha S a' \rho b' + \sum m \rho$$

2. — Rappelons d'abord que tous les termes appartenant aux trois formes indiquées ci-dessus peuvent se ramener à une

somme de termes du type $\lambda S \lambda_1 \rho$, où λ et λ_1 sont des vecteurs constants. Voici une démonstration:

Termes de forme $m\rho$. — On connaît la relation fondamentale:

$$\rho = - (\alpha S \alpha' \rho + \beta S \beta' \rho + \gamma S \gamma' \rho) = - (\alpha' S \alpha \rho + \beta' S \beta \rho + \gamma' S \gamma \rho),$$
(1)

où α , β , γ sont trois vecteurs constants quelconques non coplanaires, et où α' , β' , γ' constituent le système réciproque du système α , β , γ :

$$\alpha' = -\frac{V\beta\gamma}{S\alpha\beta\gamma}\;; \quad \beta' = -\frac{V\gamma\alpha}{S\alpha\beta\gamma}\;; \quad \gamma' = -\frac{V\alpha\beta}{S\alpha\beta\gamma}\;.$$

La proposition est donc établie en ce qui concerne les termes de forme m_{ρ} .

Termes de forme $\sigma \operatorname{Sa'} \rho b'$. — En décomposant a' et b' en leurs parties scalaires et vectorielles, on a:

$$\begin{cases} a' = a'_0 + a'_1, \\ b' = b'_0 + b'_1, \end{cases}$$

$$(a'_0 \text{ et } b'_0 \text{ parties scalaires});$$

$$\sigma S a' \rho b' = \sigma S (a'_0 + a'_1) \rho (b'_0 + b'_1)$$

$$= \sigma S a'_0 \rho b'_1 + \sigma S a'_1 \rho b'_0 + \sigma S a'_1 \rho b'_1;$$

$$\sigma S a' \rho b' = a'_0 \sigma S \rho b'_1 + b'_0 \sigma S a'_1 \rho + \sigma S a'_1 \rho b'_1;$$

et, avec $a'_{6}\sigma = \sigma_{1}$ et $b'_{0}\sigma = \sigma_{2}$:

$$\sigma S a' \rho b' = \sigma_1 S \rho b'_1 + \sigma_2 S a'_1 \rho + \sigma S \rho V b'_1 a'_1; \qquad (2)$$

ce qui démontre la proposition pour les termes de la 2^{me} forme. Il est à remarquer que les trois vecteurs du second membre sont portés par l'axe de σ .

Termes de forme $Va\rho b$. — En décomposant les quaternions a et b en leurs parties scalaires et vectorielles, on obtient:

$$Va_{\rho}b = V(a_{0} + a_{1})_{\rho}(b_{0} + b_{1})$$

$$= a_{0}b_{0}\rho + a_{0}V\rho b_{1} + b_{0}Va_{1}\rho + Va_{1}\rho b_{1}.$$

Or, si a_1 , ρ et b_1 sont trois vecteurs, on a toujours:

$$Va_1 \rho b_1 = a_1 S \rho b_1 - \rho S a_1 b_1 + b_1 S a_1 \rho ,$$

ce qui donne:

$$Va \rho b = (a_0 b_0 - Sa_1 b_1) \rho + a_1 S \rho b_1 + b_1 Sa_1 \rho + a_0 V \rho b_1 + b_0 V a_1 \rho .$$
(3)

Le premier terme du second membre est de la forme m_{ρ} ; les deux termes suivants sont directement du type $\lambda S \lambda_{1} \rho$; il reste donc à étudier les deux derniers termes:

$$a_0 \operatorname{V} \rho \, b_1 + b_0 \operatorname{V} a_1 \rho \quad . \tag{4}$$

Pour cela, on connaît la formule générale:

$$V.V\xi\eta V\zeta\tau = \tau S\xi\eta\zeta - \zeta S\xi\eta\tau$$
;

faisons-y:

$$V\xi\eta = \rho$$
;

il vient:

$$V.\rho V \zeta \tau = \tau S \rho \zeta - \zeta S \rho \tau ; \qquad (5)$$

comme dans les termes (4), les vecteurs b_1 et a_1 sont constants, on peut toujours les remplacer, et cela d'une infinité de manières, par:

$$b_1 = V\zeta\tau$$
 et $a_1 = V\varepsilon\varphi$,

où ζ , τ , ε , φ sont des vecteurs constants. On a donc de (5):

$$\begin{cases} V_{\rho} b_{1} = \tau S_{\rho} \zeta - \zeta S_{\rho} \tau , \\ V a_{1} \rho = - (\varphi S_{\rho} \varepsilon - \varepsilon S_{\rho} \varphi) ; \end{cases}$$

$$(6)$$

et la proposition se trouve établie pour les termes de la forme $Va\rho b$.

Conclusion. — On a ainsi la relation très importante:

$$\varphi \rho = \sum \lambda S \lambda_1 \rho , \qquad (7)$$

et l'on sait que cette forme (7), en définitive, ne dépendra que de trois termes, c'est-à-dire de six vecteurs constants.

3. — Mais remarquons qu'il est inutile de signaler spécialement les termes des deux premières formes.

Termes de la forme $m\rho$. — Ils sont compris dans l'expression $\Sigma Va\rho b$. En effet, pour que le deuxième membre de (3) se réduise à son premier terme, il suffit de choisir:

$$a = b = a_0 + a_1$$
;

d'où:

$$Va \rho a = \left[a_0^2 + T^2 a_1\right] \rho + 2a_1 Sa_1 \rho ;$$

puis de prendre $a_1 = 0$; a et b se réduisent alors à des constantes scalaires; et il vient:

$$Va_0 \rho a_0 = a_0^2 \rho ; \qquad (8)$$

forme m_{ρ} .

Termes de forme $\sigma \operatorname{Sa'} \rho b'$. — Un tel terme peut-il se réduire à la forme $\operatorname{Va} \rho b$?

On a vu que:

$$Va\rho b = -m(\alpha S\alpha'\rho + \beta S\beta'\rho + \gamma S\gamma'\rho) + a_1 S\rho b_1 + b_1 Sa_1\rho + a_0\tau S\rho\zeta - a_0\zeta S\rho\tau - b_0\varphi S\rho\varepsilon + b_0\varepsilon S\rho\varphi;$$
(9)

où:

$$\begin{cases} m = (a_0 b_0 - Sa_1 b_1) , \\ a_1 = V \varepsilon \varphi , b_1 = V \zeta \tau ; \end{cases}$$

et où a_0 , b_0 , α , β , γ , ζ , τ , ε , φ sont à disposition.

Il s'agit d'identifier le second membre de (9) avec le second membre de:

$$\sigma S a' \rho b' = \sigma \left[a'_{0} S \rho b'_{1} + b'_{0} S a'_{1} \rho + S \rho V b'_{1} a'_{1} \right], \qquad (2)$$

où $a_{_{0}}^{'},\;b_{_{0}}^{'},\;a_{_{1}}^{'},\;b_{_{1}}^{'}$ et σ sont donnés.

Comme on dispose au total de deux scalars et de sept vecteurs, on peut réaliser la passage d'une infinité de manières.

Il est par conséquent inutile de signaler les termes du type $\sigma \operatorname{Sa}' \rho b'$; ils sont compris dans la somme $\Sigma \operatorname{Va} \rho b$.

Il suffit donc bien de donner, comme forme générale de φ_{ρ} , la forme:

$$\varphi \varphi = \sum V a \varphi b . \tag{10}$$