Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 28 (1929)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LES OVALES DE DESCARTES

Autor: Dufour, M.

Kapitel: 2. — Les équations bipolaires et tripolaire de l'ovale

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-22597

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

si les cônes S_1 et S_2 sont égaux, une hyperbole de foyers F_2 et F_3 si les cônes S_2 et S_3 sont égaux et de foyers F_3 et F_1 si les cônes S_3 et S_1 sont égaux.

2. — Les équations bipolaires et tripolaire de l'ovale.

Soient P et P' les projections sur le plan horizontal et sur le plan V d'un point quelconque de la courbe d'intersection des trois cônes, et π , S', S', S', les projections de ce point et des trois sommets sur un axe vertical pour lequel nous choisissons un sens positif XX'. Soient ν_1 , ν_2 , ν_3 les segments $\pi S'_1$, πS_2 , $\pi S'_3$ et h_1 , h_2 , h_3 les segments $S'_2S'_3$, $S'_3S'_3$, $S'_1S'_2$. La relation de Chasles, appliquée successivement aux points S'_1 , S'_1 , S'_1 , S'_1 , S'_1 , S'_2 , π , S'_3 , S'_3 , S'_3 , nous donne

$$h_1 + h_2 + h_3 = 0 (1)$$

$$v_1 + h_3 - v_2 = 0 (2)$$

$$v_2 + h_1 - v_3 = 0 (3)$$

$$v_3 + h_2 - v_1 = 0 . (4)$$

Multiplions respectivement (2) et (3) par h_1 et par (— h_3) et ajoutons membre à membre; il vient

$$v_1 h_1 - v_2 (h_1 + h_3) + v_3 h_3 = 0$$

ou, en vertu de (1)

$$v_1 h_1 + v_2 h_2 + v_3 h_3 = 0 (5)$$

Soient ρ_1 , ρ_2 , ρ_3 les distances du point Paux trois foyers F_1 , F_2 , F_3 et λ_1 , λ_2 , λ_3 les valeurs au signe près des cotangentes des demiangles au sommet des trois cônes. Convenons de donner à λ_1 , λ_2 , λ_3 les signes respectifs de ν_1 , ν_2 , ν_3 , nous aurons

$$v_1 \equiv \lambda_1 \, \rho_1 \qquad v_2 \equiv \lambda_2 \, \rho_2 \qquad v_3 \equiv \lambda_3 \, \rho_3$$

 ρ_1 , ρ_2 , ρ_3 étant toujours positifs.

$$v_1(v_3-v_2)+v_2(v_1-v_3)+v_3(v_2-v_1)=0$$

Etant données trois segments de même origine portés sur un même axe, la somme algébrique des produits de chacun d'eux par la différence des deux autres est nulle, puisque, dans cette somme, chaque produit de deux segments intervient deux fois et avec des signes contraires.

¹ En exprimant h_1 , h_2 , h_3 en fonction de v_1 , v_2 , v_3 , on a

En y remplaçant v_1 , v_2 , v_3 par ces valeurs, les relations (2), (3), (4) et (5) deviennent

$$\begin{split} \lambda_1 \rho_1 - \lambda_2 \rho_2 + h_3 &= 0 \ , \quad \lambda_2 \rho_2 - \lambda_3 \rho_3 + h_1 = 0 \ , \quad \lambda_3 \rho_3 - \lambda_1 \rho_1 + h_2 = 0 \ , \\ h_1 \lambda_1 \rho_1 + h_2 \lambda_2 \rho_2 + h_3 \lambda_3 \rho_3 &= 0 \ . \end{split}$$

Ce sont les équations bipolaires et tripolaire de l'ovale de Descartes, rapportées à ses foyers.

Si nous remarquons que $|\lambda_1| > |\lambda_2| > |\lambda_3|$, nous voyons que l'équation bipolaire étant rapportée aux deux foyers intérieurs F_1 et F_2 , le foyer extérieur F_3 est du côté du foyer intérieur pour lequel le coefficient du rayon vecteur a la plus petite valeur absolue et que l'équation bipolaire étant rapportée à un foyer intérieur et au foyer extérieur, le rayon vecteur correspondant à ce dernier est affecté du coefficient le plus petit en valeur absolue.

Sur une équation bipolaire $\lambda \rho + \lambda' \rho' - k = 0$, il est facile de voir si les deux foyers auxquels elle est rapportée sont ou non de même nature. Remplaçons-y successivement ρ et ρ' par les rayons vecteurs (0, 2b) et (2b, 0) qui correspondent aux deux foyers: si $2b\lambda' - k$ et $2b\lambda - k$ ont le même signe les deux foyers sont intérieurs; dans le cas contraire, un des deux foyers est intérieur, l'autre est extérieur.

Nous avons (fig. 1) $h_1 < 0$, $h_2 > 0$, $h_3 < 0$ et pour l'ovale intérieure $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 < 0$ $\lambda_3 < 0$; pour l'ovale extérieure, $\lambda_1 > 0$ $\lambda_2 > 0$ $\lambda_3 > 0$.

Si nous désignons par k, λ et λ' des quantités essentiellement positives, et si nous supposons $\lambda' > \lambda$, le tableau suivant nous indique les formes que prennent les équations des deux ovales conjuguées suivant les foyers auxquelles elles sont rapportées.

Foyers	Ovale intérieure	Ovale extérieure
$\mathbf{F_1}\mathbf{F_2}$	$\lambda \rho + \lambda' \rho' = k$	$\lambda' \wp' - \lambda \wp = k$
$F_2 F_3$	$\lambda \varrho - \lambda' \varrho' = k$	$\lambda' \rho' - \lambda \rho = k$
F_3F_1	$\lambda \rho + \lambda' \rho' = k$	$\lambda' \rho' - \lambda \rho = k .$

Ce tableau montre également comment on passe d'une équation de l'ovale à celle de l'ovale conjuguée rapportée aux deux mêmes foyers. Etant donnée une équation bipolaire, quand on a calculé la position du troisième foyer, on peut calculer les h.

Connaissant la position de deux foyers, il est aisé de trouver la position des sommets. Désignons par a_j (f étant égal à 1, 2 ou 3) a_j' , b_j , b_j' les distances respectives du foyer F_j aux sommets A_1 , A_2 , B_1 , B_2 des deux ovales conjuguées, et supposons, par exemple, l'ovale donnée par l'équation bipolaire $\lambda_1 \rho_1 - \lambda_2 \rho_2 + h_3 = 0$. Exprimant que le sommet A_1 est sur la courbe nous avons $\lambda_1 a_1 - \lambda_2 a_2 + h_3 = 0$. Si nous appelons 2b la distance des deux foyers $F_1 F_2$, $a_2 = a_1 + 2b$ et la relation précédente devient $\lambda_1 a_1 - \lambda_2 (a_1 + 2b) - h_3 = 0$, d'où nous pouvons tirer a_1 .

D'autre part,

$$\lambda_2 a_2 - \lambda_3 a_3 = \lambda_2 a_2' - \lambda_3 a_3' = -h_1.$$

D'où $\lambda_3(a_3 - a_3) = \lambda_2(a_2 - a_2)$, relation qui nous fait connaître λ_3 . On pourrait, connaissant h_3 et h_1 avoir h_2 par la relation $h_1 + h_2 + h_3 = 0$. Ainsi une des équations bipolaires d'une ovale étant donnée, nous pouvons trouver les deux autres équations bipolaires et l'équation tripolaire. Si l'ovale est donnée par ses trois foyers et son équation tripolaire, nous pouvons déterminer ses deux sommets et trouver ses équations bipolaires.

D'après le tableau qui précède, l'équation $\lambda \rho - \lambda' \rho' = k$ représente toujours une ovale intérieure rapportée aux foyers F_2 et F_3 . Les autres formes d'équations bipolaires indiquent simplement que l'ovale est intérieure ou extérieure. Pour savoir à quels foyers elle est rapportée, il convient de chercher la position de ses sommets et celle du point milieu 0 de l'intervalle qui les sépare: la disposition des deux foyers connus par rapport à 0, fait voir si ce sont F_1 , F_2 ou F_3 .

3. — L'ovale courbe anallagmatique.

Si on prend pour pôle un quelconque des trois foyers et pour axe la droite $F_1F_2F_3$, l'équation de l'ovale en coordonnées polaires ρ et θ se présente sous la forme $\rho^2 + P\rho + Q = 0$, P étant une fonction linéaire de cos θ et Q une constante. La transformation par rayons vecteurs réciproques autour du pôle