Zeitschrift: bulletin.ch / Electrosuisse

Herausgeber: Electrosuisse

Band: 110 (2019)

Heft: 1-2

Artikel: Revision eines Pumpspeicherkraftwerks

Autor: Behmann, Uwe

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-855915

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Revision eines Pumpspeicherkraftwerks

Rotorkörper der neuen vierpoligen Synchronmaschine, rechts Bremsring mit 2,5 m Aussendurchmesser und Flansch zur Turbinenkupplung, links Wellenende für Erregergenerator.

Neue Grosskomponenten verbessern Energieeffizienz | Nach 40 Betriebsjahren wurde das für die DB Energie arbeitende Pumpspeicherkraftwerk Langenprozelten grundüberholt. Dabei wurden auch neue Pumpturbinenräder, Synchronmaschinen und Blockumspanner eingebaut und aufgestellt. Der Gesamtarbeitsgrad für einen Zyklus stieg dabei um knapp zwei Prozentpunkte.

UWE BEHMANN

Pumpspeicherkraftwerk Langenprozelten der Donau-Wasserkraft (DWK) im Landkreis Main-Spessart (Bayern) nahe dem Bahnknoten Gemünden ging 1975 und 1976 mit je einer Maschinengruppe an das DB-Netz (2 AC 110 kV 162/3 Hz). Lage und Konzept folgten einem nicht verwirklichten 50-Hz-Vorkriegsentwurf. Betreiberin ist heute Uniper Kraftwerke. Das Werk liefert in den werktäglichen Spitzenbedarfszeiten je nach Verfügbarkeit 100 GWh/a bis 200 GWh/a. Die 1,4·10⁶ m³ nutzbares Wasser im Oberbecken ergeben bei 310 m Fallhöhe rund 1 GWh elektrische Energie. Die Arbeitsgrad-Jahreswerte lagen bisher um 73%, einzelne Monatswerte erreichten 76%. Fernwirkende Leitstelle für die 110-kV-Seite und den Maschineneinsatz ist die Hauptschaltleitung der DB Energie in Frankfurt (Main).

Projekt

Das 60 Mio. EUR teure Projekt umfasste den Ersatz der beiden Motorgeneratoren (Einstiegsbild) und Blockumspanner, eine Revision der 110-kV-Schaltanlage und der sechs Kugelschieber sowie der beiden Pumpturbinen mit Ersatz ihrer Laufräder. Auf Maschinen- und Elektrotechnik entfielen 50 Mio. EUR. Ferner waren die Verschlüsse des Oberbeckens zu ersetzen, das 15 ha grosse Unterbecken neu abzudichten und der stählerne Triebwasserstollen neu zu beschichten. Zeitweise arbeiteten 80 Fachkräfte, davon 40 von den Spezialfirmen. Das Oberbecken wurde schon 2012 saniert.

Unterbecken

Im Mai 2015 wurde das abgefischte Unterbecken für Inspektionen und Instandsetzungen von Bauwerksanschlüssen, Sicherheits-Rollschützen an der kraftwerkseitigen Stauwand und Grundablass entleert. Spezialmaschinen frästen auf 73000 m² Böschungsfläche mit 20° bis 30° Neigung und bis 30 m Dammkronenhöhe die vorhandene Asphaltschicht um 3 cm ab, und andere trugen eine 7 cm starke neu auf. Solche Arbeiten machen in Europa nur zwei Spezialfirmen, von denen Strabag den Auftrag bekam. Mit Planung, Vorbereitungs- und Begleitarbeiten fielen hierfür 6 Mio. EUR an. Nach Ende dieser Arbeiten ging die Gruppe 2 wieder in Regelbetrieb.

Kugelschieber und Pumpturbinen

Die beiden Hauptabsperrschieber mit 1,6 m und die zwei Anfahrturbinenschieberpaare mit 0,9 m Durchmesser sowie die Francis-Pumpturbinen wur-



den vor Ort zerlegt, die Teile inspiziert und je nach Befund aufgearbeitet oder wie die Laufräder erneuert (Bild 1). Diesen Auftrag bekam Voith Hydro, das einzige Unternehmen in Deutschland hierfür.

Motorgeneratoren

Während der Arbeiten im Unterbecken wurde die Gruppe 1 ausgebaut. Die neue Synchronmaschine lieferte Andritz Hydro in Weiz (Steiermark), einer der wenigen Leistungserbringer für Einphasenmaschinen. Zunächst wurde der neue Stator mit fast 7 m Durchmesser als Schwerlast-Strassentransport überführt und eingebaut.

Den Rotorkörper-Rohling fertigte die Freiformschmiede von Saarstahl in Völklingen (Saarland). Ausgangsmaterial waren 250 t Rohstahl mit Legierungselementen für hohe Festigkeit und spezifizierte elektromagnetische Eigenschaften. Über die Hälfte dieser Masse ging wieder verloren, zunächst als Schlacke beim Schmelzen und Giessen sowie bei den Press- und Schmiedevorgängen - mit zwischendurch mehrfachem Durchglühen auf 1300°C - zum fast quadratischen Mittelteil und beiderseitigen Wellenstücken, und dann beim Abtrennen der Greif-Überlängen. Mit 113 t kam das Werkstück im Frühjahr 2015 zu dem Spezialunternehmen Rossl & Duso in Vedelago bei Venedig. Dort erhielt es bei monatelangem Präzisionsfräsen und -drehen seine endgültige Form mit 7,35 m Länge, davon 3,2 m der Mittelteil mit 2 m x 2 m Kantenlänge und 4x4 Hammerkopfnuten, wobei es weitere 20 t Material verlor.

Im Herbst 2015 wurde das fertige Stück nach Weiz transportiert, wo Bremsring und Hebering angebaut und die Polschuhe eingesetzt wurden. Im werkseigenen Schleudertunnel wurde das Gesamtbauteil 120 s lang mit der Durchgangsdrehzahl 12,6 s⁻¹geprüft.

Im März und April 2016 wurden Rotorkörper und Polschuhe getrennt zum Kraftwerk gefahren. Der Rotorkörper wog mit Anschlagmitteln 101 t, was durchgehenden Strassentransport auf einem 26 m langen Zwölfachsfahrzeug mit vierachsiger Zugmaschine erlaubte. Der von Experten und Polizei eskortierte 150-t-Zug fuhr nur nachts, weil auf dem Weg zu befahrende Brücken nicht viel weitere Last vertrugen, und brauchte deshalb für die 770 km lange Strecke über drei Tage.



Bild 1 Laufrad einer Francis-Pumpturbine, Aussendurchmesser 3,0 m, Betriebsdrehzahl 8,35 s⁻¹, Durchfluss \leq 32 m³/s.



Bild 2 Ein Polschuh ist 2,1 m breit, 3,3 m lang und wiegt 34 t.

Im Kraftwerk wurde der Rotorkörper in die Vertikale gedreht und in den Stator gesenkt. Nach dem Verbinden mit der Pumpturbine und Rundlauftests waren die vier Polschuhe (Bild 2) bei nur 2 x 1 mm Spiel in die Nuten einzufahren und jeder mit acht 3 m langen konischen Standkeil- und Triebkeilpaaren zu befestigen. Mit dem Rotor des Wellengenerators wurde der Drehkörper 242 t schwer, was durch die neu dimensionierten Polschuhe 9 t mehr sind als vorher.

In gleicher Weise folgte ab Mai 2017 Maschine 2, nachdem die teils ertüchtigte und teils erneuerte Gruppe 1 im Sommer 2016 den Probebetrieb begonnen und dann die Endabnahme bestanden hatte.

Blockumspanner

Nachdem auch die neue Gruppe 2 Anfang 2018 in den Probebetrieb und danach in den Regelbetrieb gegangen war, liess sich der neue Umspanner 1 herbeiholen. Ohne Isolieröl, Ausdehnungsgefäss und Lüfter auf 186 t abgespeckt, holte ihn im Juni die Spezialtransportfirma Kahl&Jansen beim Hersteller General Electric in Mönchengladbach ab und verlud ihn in Duisburg-Ruhrort auf ein Transportschiff. Nach fünftägiger Fahrt auf 275 km Rhein- und 215 km Main-Schifffahrtstrasse hievte ihn bei Gemünden ein 300-t-Schwimmkran auf einen Selbstfahrer mit 2 x 12 Zwillings-Fahrwerken. Begrenzte Brückenlasten erforderten nach kurzer Strecke noch das Umsetzen auf ein passives, auf 2 x 23 Zwillingsrädern rollendes und mit einer Zug- und einer Schubmaschine bespanntes Gestell.

Nachdem der Umspanner in seiner Box oberhalb der Maschinenhalle aufgestellt, komplettiert und angeschlossen war (Bild 3), wurden die 40 m³ Iso-



Bild 3 Neuer Blockumspanner 2 AC 10,75/110 kV, 16,7 Hz, Nennleistung 100 MVA, Masse in betriebsbereitem Zustand: 220 t.

lieröl eingefüllt. Damit war er 220 t schwer, was dank besserer Kernbleche und geschickter Bauweise 29 t weniger ist als bei seinem leistungsgleichen Vorgänger. Für seine Nennleistung von 100 MVA genügen drei der vier angebauten Öl-Luft-Wärmetauscher. Der 19-stufige Lastschalter passt die Maschinenspannung 10,75 kV automatisch an 97 kV bis 132 kV Netzspannung an. Der Komplettauftrag mit Transporten kostete 2 Mio. EUR.

Der alte Umspanner wurde auf einem 4 km talwärts liegenden Gelände

zerlegt, und 23 t Kupfer, aller Stahl und das Altöl kamen in den Wertstoffkreislauf. Beide Transporte erforderten das Sperren von Strassen und das AbschaltenvomWerkabgehender110-kV-Bahnenergieleitungen.

Der Umspanner 2 sollte im Oktober 2018 folgen, was aber am extremen Niedrigwasser auf dem Rhein scheiterte. Wegen des langen Bestellvorlaufs für Spezialfahrzeuge und Fahrwegsperrungen zu Wasser und zu Lande nebst Equipen und Eskorten war als neuer Termin erst April 2019 planbar.

Leistung und Energie

Die neuen Synchronmaschinen haben mit 82 MW motorisch und 94 MVA bei $\cos \varphi = 0.8$, also 75 MW generatorisch die gleichen Nenndaten wie die alten. Jedoch ist letzteres kein Maximalwert, besonders wenn der Grundwellen-Leistungsfaktorim Netz durch die 4QS-Eingangssteller aller neuen Triebfahrzeuge immer besser wird.

Während die Umspannerboxen etwas Raum boten, liessen sich wegen der vorgegebenen Anschlussstellen die Motorgeneratoren nur wenig und die Pumpturbinenräder kaum anders gestalten. Umgekehrt sind Wirkungsgrade umso schwerer zu steigern, je näher der Ausgangswert schon bei 100% liegt. Aus verschiedenen Gründen sind hier keine konkreten Einzelwerte zu nennen, sondern nur absolute %-Änderungen zwischen ab- und aufgerundeten %-Eckwerten:

- Pumpturbinen +0,6% im Bereich 92,0% bis 93,0%
- Motorgeneratoren +0,4% im Bereich 97,6% bis 98,4%
- Blockumspanner +0,1% im Bereich 99,4% bis 99,6%

Alle Zahlen gelten für Nennlastbetrieb, womit-gleiche Werte für Pumpen-und für Turbinenbetrieb angenommen – ein ganzer Zyklus energetisch ungefähr 1,8% besser geworden ist.

Autor

Uwe Behmann, Dipl-Ing. Elektrotechnik, ist Fachjournalist und Redakteur der Zeitschrift eb – Elektrische Bahnen.

- → DE-66386 St. Ingbert
- → bm.uwe@t-online.de



Révision d'une centrale de pompage-turbinage

De nouveaux grands composants améliorent l'efficacité énergétique

Après 40 ans d'exploitation, la centrale de pompageturbinage de Langenprozelten travaillant pour DB Energie a été entièrement révisée. Le projet à 60 millions d'euros incluait le remplacement des deux moteursalternateurs et des transformateurs ainsi que la révision de l'appareillage électrique 110 kV, des six vannes sphériques et des deux pompes-turbines avec remplacement de leurs roues. 50 millions d'euros ont été destinés aux machines et à l'électrotechnique. Ce faisant, l'efficacité totale pour un cycle a augmenté de tout juste deux points de pourcentage. En outre, les vannes du bassin supérieur ont été remplacées, l'étanchéité du bassin inférieur de 15 ha a été renouvelée ainsi que le revêtement de la galerie d'amenée en acier. 80 professionnels, dont 40 provenant de sociétés spécialisées, ont participé par moments au projet.





Kuenz GmbH | 6971 Hard - Austria | T +43 5574 6883 0 sales@kuenz.com | www.kuenz.com

Branchenlösungen zu Netztechnik

Jetzt bestellen und profitieren!

NEPLAN°DACH - Beurteilungssoftware für Netzrückwirkungen

Die Software ermöglicht die professionelle Beurteilung von Netzrückwirkungen durch Verbraucher- und Erzeugeranlagen. www.strom.ch/neplan

NeDisp® – Der Qualitätsausweis für Ihren Netzbetrieb

Mit der Software werden die Verfügbarkeitskennzahlen (SAIDI, CAIDI, SAIFI) ermittelt und Auswertungen lassen sich einfach erstellen. www.strom.ch/nedisp

NeQual® - Power Quality Monitoring EN 50160

Software zur Auswertung von Spannungsqualitätsmessungen. Der Regulator (ElCom) empfiehlt den Verteilnetzbetreibern die Teilnahme am Programm NeQual! www.strom.ch/nequal









3-fach geprüfte G-Kanäle und Weitspann-Multibahnen

Kabelführungen mit den 3-fach geprüften LANZ G-Kanälen* und den LANZ Weitspann-Multibahnen* geben maximale Sicherheit:

- in schwierig zu evakuierenden Gebäuden (Altersheime, Spitäler, Strafanstalten etc.)
- in Anlagen mit grossem Personenverkehr (Flughäfen und Bahnstationen, unterirdische Fussgängerzonen, Warenhäuser und Supermärkte, Parkhäuser, Stadien, Kinos, Saalbauten etc.)
- in technisch sensiblen Bereichen (Unterstationen, EDV- und Serverräumen, Forschungslabors etc.)
- in Wohn-, Hotel- und Bürohochhäusern

BIM-fähige Revit-Familien für LANZ Kabelführungen stehen ihnen auf www.lanz-oens.com zum Download zur Verfügung.

 1. geprüft auf Erdbebensicherheit SIA 261 Eurocode 8 (EMPA) 2. geprüft auf Schockwiderstand 1 bar Basisschutz (ACS Spiez) 3. geprüft auf Funktionserhalt im Brandfall 90 Min. (Erwitte)











